Alarm konfigurieren

Voll- und Hüllschutz werden getrennt voneinander konfiguriert und es müssen nicht beide konfiguriert werden. Beachten Sie, dass Sie zur Konfiguration nur zu diesem Einsatzzweck unterstützte Geräte verwenden können.

Um den Alarm zu konfigurieren, gehen Sie in Einstellungen → Alarm. Wählen Sie Hüll- oder Vollschutz und tippen auf „Alarm Konfiguration“.

Auslöser hinzufügen

Tippen Sie „Auslöser hinzufügen“. Jetzt werden Ihnen alle möglichen Auslöser angezeigt. Auslöser sind beschränkt auf Fenstersensoren und Bewegungsmelder.

Wählen sie alle Auslöser aus, die Sie hinzufügen möchten. Der Auslöser lässt sich dabei nicht konfigurieren. Generell löst der Auslöser bei jedem Zustand außer dem Zustand „geschlossen“ aus. Hat ein Sensor einen Sabotagestatus, zählt dieser auch als Alarmauslöser.







Aktionen hinzufügen

Tippen Sie auf „Aktion hinzufügen“, um eine Aktion hinzuzufügen, die im Falle eines Alarms ausgelöst werden soll. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.

- Gerät schalten: einen bestimmten Aktor und einen bestimmten Befehl schalten
- Audio: Eine Alarm MP3 abspielen (derzeit nur mit Sonos Play Geräten möglich)
- Eine Nachricht versenden (E-Mail oder Push). Nachrichten müssen vor Verwendung erst in den Alarmeinstellungen angelegt werden.
- Gateway RGB LED: Farbe der Gateway LED ändern
- Pause: Eine Pause zwischen zwei Befehlen einfügen

Beispiel: Geräteaktion hinzufügen


VOLLSCHUTZ
WENN
WÄHLEN SIE DIE AKTION
GERÄT SCHALTEN
AUDIO
NACHRICHT
GATEWAY RGB LED
PAUSE
ABBRECHEN
SPEICHERN


VOLLSCHUTZ
WENN
WÄHLEN SIE DIE AKTION
VERFÜGBARE GERÄTE
SCHALTER (WOHNZIMMER)
ABBRECHEN
ÜBERNEHMEN

Event Aktionen hinzufügen

Event Aktionen sind Aktionen, die bei Aktivierung oder Deaktivierung des Alarms ausgeführt werden sollen. Hier können dieselben Aktionen ausgeführt werden wie bei den Standard Aktionen. So kann man z.B. bei Aktivierung über Event Aktionen die Rollläden herunterfahren oder eine Push Nachricht „Alarm wurde aktiviert“ auf bestimmte Geräte senden.

Tippen sie dazu auf „Event Aktionen“ und wählen „Bei Aktivierung“ oder „Bei Deaktivierung“ und fügen Sie die gewünschten Aktionen hinzu.





From:
http://doku.mediola.com/ - **Dokumentationen**

Permanent link:
http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_konfigurieren

Last update: **2020/07/17 11:55**