

Die Bedeutung der LED-Farben am V6 Plus

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der LED-Farben an Ihrem V6 Plus.

LED leuchtet durchgängig violett: Das Gateway befindet sich im Recovery-Modus. **LED blinkt violett:** Das Gateway spielt ein Firmware-Update auf.

LED blinkt gelb: Keine Verbindung zum Netzwerk

LED blinkt rot: Duty-Cycle

LED leuchtet rot bei Firmware-Update: Firmware-Update fehlgeschlagen, versetzen Sie das Gateway in den [Recovery-Modus](#) und spielen Sie das Update manuell auf.

Weitere Vorgänge, die durch die LED-signalisiert werden

Bei erfolgreichem Start-Vorgang, durchläuft die LED die Farben Cyan, Blau und Weiß.

Beim Resetvorgang, durchläuft die LED die Farben Grün, Orange/Gelb und Rot. Je nachdem bei welcher Farb-Phase Sie den Resetknopf loslassen, setzen Sie andere Einstellungen zurück. Lesen Sie hierzu mehr unter dem Punkt [Gateway zurücksetzen](#).

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:v6plus-led>

Last update: **2020/06/16 17:23**

